



PRODUCT FEATURES

- Super bright 1800 lumen 6500k spot beam LED
- Additional 1000 lumen 6500k COB LED floodlight
- Super tough polycarbonate, ABS and aluminium construction
- Glow-in-the-Dark strip around reflector for extra visibility
- Easy press dual switches for easy mode selection
- Convenient shoulder carry strap included
- Threaded hole in the base for attaching to a tripod
- IPX6 Water proof
- Super high power 3.7v 18,000mAh li-ion battery
- Battery level and charging indicators
- Multiple USB power bank outputs - 5V-3A / 9V-2A / 12V-1A
- Intelligent multiple USB-C charging inputs - 5V-3A / 9V-2A
- Faster 2A and 3A charging - 8 or 7 hours charge time
- 1m USB-C charging cable included

BATTERY - 3.7v 18,000mAh Li-ion Rechargeable Battery

WEIGHT - 773g

DIMENSIONS - 108 x 200 x 131mm

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- LEDs will become hot when switched on; do not touch and never place face down on any surface – risk of fire! Even once the lamp has been switched off, DO NOT place face down as the LEDs will stay hot/warm for a while.
- Do not look directly at the LED. Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -20°C or above 60°C).
- Do not use the device if there is any visible damage to the housing, charge port, lenses, switches or cable. Take care when using a USB plug adaptor, check for any damage. DO NOT exceed the stated charging inputs or damage may occur to the internal battery and may void the warranty.
- The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time. Always fully charge batteries before storage.
- Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not open, disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let the lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to the lenses will affect light output.
- This product is water resistant to IPX6. If the product has been subjected to excessive water the warranty may be void.
- This product has a 1 year standard warranty (or extended to 2 years once registered online at WWW.UNILITE.CO.UK) against manufacturing faults and defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover battery leaks or the use of incorrect chargers and cables that can damage batteries.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging where possible.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

ANSI FL1 Standard

Spot Beam - High	1800 Lumen	760M	9H
Spot Beam - Mid	1000 Lumen	525M	14H
Spot Beam - Low	400 Lumen	345M	37H
Flood Light - Low	375 Lumen	22M	25H
Flood light - High	1000 Lumen	34M	9H
Red Flood - Static	25 Lumen	--	78H
Red Flood - Flash	25 Lumen	--	390H

OPERATING INSTRUCTIONS

TOP SWITCH: White Spot Beam Mode
Switch Sequence: HIGH > MEDIUM > LOW > OFF.
[If left in any setting for over 3 seconds, the next press will turn the lamp off]

BOTTOM SWITCH: Floodlight & Red Mode
Switch Sequence: WHITE LOW > WHITE HIGH > RED STATIC > RED FLASH > OFF.
[If left in any setting for over 3 seconds, the next press will turn the lamp off]

LOCKING SWITCH: under the charge port cover is a locking switch which locks the lights OFF so they cant accidentally be switch on.



RECHARGING

1. Only use a USB-C charging cable.
2. Lift the charging port cover on the end of the lamp.
3. Plug the USB-C end of the cable into the USB-C charge port.
4. Plug the USB-A end of the cable into a USB charging port (only use chargers with a Maximum output of 5V-3A or 9V-2A or damage may occur to the internal battery).
5. Charge Time: 5V-3A = 8 hours or 9V-2A = 7 hours (lower Amp charging will take longer)

(PRODUCT CAN BE USED WHILE RECHARGING)

The lamp can also be used as a Power Bank, with 5V-3A, 9V-2A, 12V-1A outputs. Plug the USB end of your device charging cable into the USB port.

Warranty void if not used with the stated charger specifications



Power Indicator


- 75%-100%
- 50%-75%
- 25%-50%
- 5%-25%
- <5%

Recharging Indicator

- <25%
- 25%-50%
- 50%-75%
- 75%-100%
- 100%

Charging & Power Indicators

Charging Port & Powerbank





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Faisceau lumineux LED super lumineux de 1800 lumens et 6500k
- Projecteur LED COB 6500k supplémentaire de 1000 lumens
- Construction ultra résistante en polycarbonate, ABS et aluminium
- Bande phosphorescente autour du réflecteur pour une visibilité accrue
- Interrupteurs doubles à pression facile pour une sélection de mode facile
- Bandoulière pratique incluse
- Trou fileté dans la base pour fixation sur un trépied
- Étanchéité IPX6
- Batterie lithium-ion 3.7V 18,000mAh ultra haute puissance
- Indicateurs de niveau de batterie et de charge
- Plusieurs sorties de banque d'alimentation USB - 5V-3A / 9V-2A / 12V-1A
- Entrées de charge USB-C multiples intelligentes - 5V-3A / 9V-2A
- Charge plus rapide 2A et 3A - temps de charge de 8 ou 7 heures
- Câble de chargement USB-C de 1m inclus

BATTERIE - 3.7v 18,000mAh Li-ion Batterie rechargeable

POIDS - 773g

DIMENSIONS - 108 x 200 x 131 mm

CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES!

- Les LED deviennent chaudes lorsqu'elles sont allumées ; ne les touchez pas et ne les posez jamais face vers le bas sur une surface quelconque - risque d'incendie ! Même une fois la lampe éteinte, NE la posez PAS face vers le bas car les LED resteront chaudes/tièdes pendant un certain temps.
- Ne regardez pas directement la LED. Ne l'utilisez pas en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (inférieures à -20°C ou supérieures à 60°C).
- N'utilisez pas l'appareil si le boîtier, le port de charge, les lentilles, les interrupteurs ou le câble présentent des dommages visibles. Soyez prudent lorsque vous utilisez un adaptateur de prise USB, vérifiez qu'il n'est pas endommagé. NE DÉPASSEZ PAS les entrées de charge indiquées, sinon la batterie interne pourrait être endommagée et la garantie pourrait être annulée.
- La batterie rechargeable atteindra ses performances maximales après quelques cycles complets de charge et de décharge.
- Pour conserver la batterie rechargeable dans un état optimal, il convient de la recharger tous les 3 à 6 mois, surtout si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Chargez toujours complètement les batteries avant de les ranger.
- Protégez toujours les batteries au lithium de la chaleur, des rayons intenses du soleil, du feu, de l'eau et de l'humidité - risque d'explosion!
- Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'écouler. ÉVITEZ tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et/ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Consultez immédiatement un médecin si du liquide de batterie au lithium entre en contact avec les yeux.
- Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- N'ouvrez pas, ne démontez pas et ne tentez pas de modifier le produit. Cela annulerait la garantie et pourrait être dangereux. Une utilisation ou une modification inappropriée n'est pas couverte par la garantie.
- Veillez à ne pas laisser les lentilles entrer en contact avec des objets durs/pointus, les dommages/rayures sur les lentilles affecteront le rendement lumineux.
- Ce produit est résistant à l'eau selon la norme IPX6. Si le produit a été exposé à une quantité excessive d'eau, la garantie peut être annulée.
- Ce produit bénéficie d'une garantie standard d'un an (ou étendue à 2 ans après enregistrement en ligne sur WWW.UNILITE.CO.UK) contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou le mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de batterie ou l'utilisation de chargeurs et de câbles incorrects qui peuvent endommager les batteries.
- Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans un centre de recyclage d'appareils électroménagers agréé ou dans votre déchetterie locale.
- Veuillez réutiliser ou recycler l'emballage lorsque cela est possible.
- Conservez ces instructions pour référence ultérieure ou pour les futurs propriétaires.

Norme ANSI FL1

Faisceau ponctuel - Élevé	1800 Lumen	760M	9H
Faisceau ponctuel - Moyen	1000 Lumen	525M	14H
Faisceau ponctuel - Faible	400 Lumen	345M	37H
Projecteur - Faible	375 Lumen	22M	25H
Projecteur - Haut	1000 Lumen	34M	9H
Déluge rouge - Statique	25 Lumen	--	78H
Inondation rouge - Flash	25 Lumen	--	390H

MODE D'EMPLOI

INTERRUPTEUR SUPÉRIEUR : Mode faisceau spot blanc
Séquence de commutation : ÉLEVÉ > MOYEN > FAIBLE > ARRÊT

[Si vous laissez la lampe dans n'importe quel réglage pendant plus de 3 secondes, la prochaine pression éteindra la lampe]

INTERRUPTEUR INFÉRIEUR : Mode projecteur et rouge
Séquence de commutation : BLANC BAS > BLANC HAUT > ROUGE STATIQUE > ROUGE CLIGNOTANT > ARRÊT.

[Si vous laissez la lampe dans n'importe quel réglage pendant plus de 3 secondes, la prochaine pression éteindra la lampe]

INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE : sous le couvercle du port de charge se trouve un interrupteur de verrouillage qui verrouille les lumières éteintes afin qu'elles ne puissent pas être allumées accidentellement.



RECHARGE

1. Utilisez uniquement un câble de chargement USB-C.
2. Soulevez le couvercle du port de charge à l'extrémité de la lampe.
3. Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de charge USB-C.
4. Branchez l'extrémité USB-A du câble sur un port de chargement USB (utilisez uniquement des chargeurs avec une sortie maximale de 5V-3A ou 9V-2A, sinon la batterie interne pourrait être endommagée).
5. Temps de charge : 5V-3A = 8 heures ou 9V-2A = 7 heures (une charge à faible ampérage prendra plus de temps)

(LE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ PENDANT LA RECHARGE)

La lampe peut également être utilisée comme Power Bank, avec des sorties 5V-3A, 9V-2A, 12V-1A. Branchez l'extrémité USB du câble de chargement de votre appareil sur le port USB.

****La garantie est annulée si le chargeur n'est pas utilisé conformément aux spécifications indiquées****



Indicateur d'alimentation	
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	5%-25%
	<5%
Indicateur de recharge	
	<25%
	25%-50%
	50%-75%
	75%-100%
	100%

Indicateurs de charge et d'alimentation

Port de chargement et Powerbank





PRODUKTMERKMALE

- Superhelle 1800 Lumen 6500k Spotstrahl-LED
- Zusätzlicher 1000 Lumen 6500k COB LED-Flutlicht
- Extrem robuste Konstruktion aus Polycarbonat, ABS und Aluminium
- Im Dunkeln leuchtender Streifen um den Reflektor für zusätzliche Sichtbarkeit
- Leicht zu drückende Doppelschalter für einfache Modusauswahl
- Praktischer Schultertragegurt inklusive
- Gewindebohrung im Sockel zur Befestigung auf einem Stativ
- IPX6 Wasserdicht
- Super leistungsstarker 3.7V 18,000mAh Lithium-Ionen-Akku
- Batteriestands- und Ladeanzeigen
- Mehrere USB-Powerbank-Ausgänge – 5V-3A / 9V-2A / 12V-1A
- Intelligente mehrere USB-C-Ladeeingänge – 5V-3A / 9V-2A
- Schnelleres Laden mit 2A und 3A – 8 oder 7 Stunden Ladezeit
- 1m langes USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

BATTERIE - 3.7V 18,000mAh Li-ion Wiederaufladbarer Akku

GEWICHT - 773g

ABMESSUNGEN - 108 x 200 x 131 mm

HINWEIS & WICHTIGE INFORMATIONEN!

- LEDs werden beim Einschalten heiß; nicht berühren und niemals mit der Vorderseite nach unten auf eine Oberfläche legen – Brandgefahr! Auch wenn die Lampe ausgeschaltet ist, NICHT mit der Vorderseite nach unten legen, da die LEDs noch eine Weile heiß/warm bleiben.
- Schauen Sie nicht direkt in die LED. Betreiben Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei extremen Temperaturen (unter -20°C oder über 60°C).
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse, Ladeanschluss, Linsen, Schalter oder Kabel sichtbare Schäden aufweisen. Gehen Sie bei der Verwendung eines USB-Steckeradapters vorsichtig vor und prüfen Sie, ob er beschädigt ist. Überschreiten Sie NICHT die angegebenen Ladeleistungen, da sonst der interne Akku beschädigt werden kann und die Garantie erlischt.
- Die volle Leistungsfähigkeit des Akkus wird nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht.
- Um den Akku in optimalem Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er längere Zeit nicht verwendet wird. Laden Sie Akkus vor der Lagerung immer vollständig auf.
- Schützen Sie Lithium Batterien unbedingt vor Hitze, intensiver Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit – Explosionsgefahr!
- Wenn eine Batterie beschädigt ist, kann Flüssigkeit austreten. VERMEIDEN Sie den Kontakt, da dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Lithiumbatterieflüssigkeit in die Augen gelangt.
- Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Öffnen Sie das Produkt nicht, zerlegen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Unsachgemäßer Gebrauch oder Modifikationen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten/scharfen Gegenständen in Berührung kommen, da Beschädigungen/Kratzer an den Linsen die Lichtleistung beeinträchtigen.
- Dieses Produkt ist wasserdicht nach IPX6. Wenn das Produkt übermäßig viel Wasser ausgesetzt wurde, erlischt möglicherweise die Garantie.
- Für dieses Produkt gilt eine Standardgarantie von 1 Jahr (oder eine Verlängerung auf 2 Jahre nach der Online-Registrierung unter WWW.UNILITE.CO.UK) gegen Herstellungsfehler und -mängel. Normaler Verschleiß, Modifikationen, versehentliche Schäden oder schlechte Wartung sind nicht abgedeckt. Unilite-Garantien decken keine Batterielecks oder die Verwendung falscher Ladegeräte und Kabel ab, die Batterien beschädigen können.
- Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Die Entsorgung muss über einen autorisierten Entsorgungshof für Elektrogeräte oder über Ihre örtliche Müllentsorgungseinrichtung erfolgen.
- Bitte verwenden Sie die Verpackung nach Möglichkeit wieder oder recyceln Sie sie.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.

ANSI FL1-Standard

Punktstrahl - Hoch	1800 Lumen	760M	9H
Punktstrahl - Mittel	1000 Lumen	525M	14H
Punktstrahl - Niedrig	400 Lumen	345M	37H
Flutlicht - Niedrig	375 Lumen	22M	25H
Flutlicht - Hoch	1000 Lumen	34M	9H
Rote Flut - Statisch	25 Lumen	--	78H
Rote Flut - Blitz	25 Lumen	--	390H

BEDIENUNGSANLEITUNG

OBERER SCHALTER: Weißer Punktstrahlmodus
Schaltfolge: HOCH > MITTEL > NIEDRIG > AUS.
[Wenn Sie länger als 3 Sekunden in einer beliebigen Einstellung bleiben, wird die Lampe beim nächsten Drücken ausgeschaltet]

UNTERER SCHALTER: Flutlicht & Rot-Modus
Schaltsequenz: WEISS NIEDRIG > WEISS HOCH > ROT STATISCH > ROT BLINKEND > AUS.
[Wenn Sie länger als 3 Sekunden in einer beliebigen Einstellung bleiben, wird die Lampe beim nächsten Drücken ausgeschaltet]

SPERRSCHALTER: Unter der Abdeckung des Ladeanschlusses befindet sich ein Sperrschalter, der die Lichter ausschaltet, sodass sie nicht versehentlich eingeschaltet werden können.



AUFLADEN

1. Verwenden Sie nur ein USB-C-Ladekabel.
2. Heben Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses am Ende der Lampe an.
3. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den USB-C-Ladeanschluss.
4. Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in einen USB-Ladeanschluss (verwenden Sie nur Ladegeräte mit einer maximalen Leistung von 5V-3A oder 9V-2A, da sonst der interne Akku beschädigt werden kann)..
5. Ladezeit: 5V-3A = 8 Stunden oder 9V-2A = 7 Stunden (Laden mit niedrigerer Amperzahl dauert länger)

(Das Produkt kann während des Aufladens verwendet werden)

Die Lampe kann auch als Powerbank verwendet werden, mit 5V-3A, 9V-2A, 12V-1A Ausgängen. Stecken Sie das USB-Ende des Ladekabels Ihres Geräts in den USB-Anschluss.

****Garantie erlischt bei Verwendung außerhalb der angegebenen Ladegerät-Spezifikationen****



Betriebsanzeige	
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	5%-25%
	<5%

Ladeanzeige	
	<25%
	25%-50%
	50%-75%
	75%-100%
	100%

Lade- und Stromanzeigen

Ladeanschluss und Powerbank





PRODUCTKENMERKEN

- Super heldere 1800 lumen 6500k spot beam LED
- Extra 1000 lumen 6500k COB LED-schijnwerper
- Supersterke constructie van polycarbonaat, ABS en aluminium
- Glow-in-the-Dark-strip rond reflector voor extra zichtbaarheid
- Gemakkelijk in te drukken dubbele schakelaars voor eenvoudige modusselectie
- Inclusief handige schouderriem
- Schroefgat in de basis voor bevestiging aan een statief
- IPX6 waterdicht
- Superkrachtige 3,7V 18.000mAh Li-ion-batterij
- Batterijniveau en oplaadindicatoren
- Meerdere USB powerbank-uitgangen - 5V-3A / 9V-2A / 12V-1A
- Intelligente meervoudige USB-C-oplaadingsgangen - 5V-3A / 9V-2A
- Sneller opladen met 2A en 3A - 8 of 7 uur oplaadtijd
- Inclusief 1m USB-C oplaadkabel

BATTERIJ - 3.7V 18,000mAh Li-ion Oplaadbare batterij

GEWICHT - 773g

AFMETINGEN - 108 x 200 x 131mm

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

- LED's worden heet als ze aan staan; raak ze niet aan en leg ze nooit met de voorkant naar beneden op een oppervlak - brandgevaar! Zelfs als de lamp is uitgeschakeld, mag u ze NIET met de voorkant naar beneden leggen, omdat de LED's nog een tijdje heet/warm blijven.
- Kijk niet rechtstreeks naar de LED. Gebruik de LED niet in direct zonlicht of bij extreme temperaturen (onder -20°C of boven 60°C).
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is aan de behuizing, oplaadpoort, lenzen, schakelaars of kabel. Wees voorzichtig bij het gebruik van een USB-stekkeradapter en controleer op schade. Overschrijd de aangegeven laadingsgangen NIET, anders kan er schade ontstaan aan de interne batterij en kan de garantie ongeldig worden.
- De oplaadbare batterij bereikt zijn volledige prestatievermogen na een aantal volledige oplaad- en ontlaadcycli.
- Om de oplaadbare batterij in optimale conditie te houden, moet deze elke 3-6 maanden worden opgeladen, vooral als deze gedurende een lange periode niet wordt gebruikt. Laad batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt.
- Bescherm lithium-batterijen altijd tegen hitte, fel zonlicht, vuur, water en vocht - explosiegevaar!
- Als een batterij beschadigd is, kunnen er vloeistoffen uitlekken. VERMID contact, omdat dit kan leiden tot huidirritatie en/of brandwonden. Spoel bij huidcontact grondig met water. Als de irritatie aanhoudt, raadpleeg dan een arts. Zoek onmiddellijk medische hulp als lithiumbatterijvloeistof in contact komt met de ogen.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken..
- Open, demonteer of probeer het product niet te modificeren; hierdoor vervalt de garantie en dit kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik of modificatie valt niet onder de garantie.
- Zorg ervoor dat de lenzen niet in contact komen met harde/scherpe voorwerpen. Schade/krassen op de lenzen hebben invloed op de lichtopbrengst.
- Dit product is waterbestendig tot IPX6. Als het product is blootgesteld aan overmatig water, kan de garantie ongeldig worden verklaard.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 1 jaar (of verlengd tot 2 jaar na online registratie op WWW.UNILITE.CO.UK) tegen fabricagefouten en defecten. Het dekt geen normale slijtage, wijzigingen, accidentele schade of slecht onderhoud. Unilite-garanties dekken geen batterijlekkages of het gebruik van onjuiste laders en kabels die batterijen kunnen beschadigen.
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huishoudelijke afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend inzamelpunt voor elektrische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingsseenheid.
- Hergebruik of recycle de verpakking waar mogelijk.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor een eventuele volgende bezitter.

ANSI FL1-Standaard

Spot Beam - Hoog	1800 Lumen	760M	9H
Spot Beam - Midden	1000 Lumen	525M	14H
Spot Beam - Laag	400 Lumen	345M	37H
Schijnwerper - Laag	375 Lumen	22M	25H
Schijnwerper - Hoog	1000 Lumen	34M	9H
Rode overstroming - statisch	25 Lumen	--	78H
Rode vloed - flits	25 Lumen	--	390H

GEBRUIKSAANWIJZING

BOVENSTE SCHAKELAAR: Witte Spot Beam-modus
Schakelvolgorde: HOOG > MEDIUM > LAAG > UIT.
[Als u de lamp langer dan 3 seconden in een bepaalde stand laat staan, wordt de lamp bij de volgende druk uitgeschakeld]

ONDERSTE SCHAKELAAR: Schijnwerper- en rode modus
Schakelvolgorde: WIT LAAG > WIT HOOG > ROOD STATISCH > ROOD KNIPPEREND > UIT.
[Als u de lamp langer dan 3 seconden in een bepaalde stand laat staan, wordt de lamp bij de volgende druk uitgeschakeld]

VERGRENDELSCHAKELAAR: onder het klepje van de oplaadpoort bevindt zich een vergrendelingsschakelaar waarmee u de verlichting kunt UITSCHAKELLEN, zodat deze niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.



OPLADEN

1. Gebruik alleen een USB-C-oplaadkabel.
2. Til het deksel van de oplaadpoort aan het uiteinde van de lamp op.
3. Sluit het USB-C-uiteinde van de kabel aan op de USB-C-oplaadpoort.
4. Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op een USB-oplaadpoort (gebruik alleen opladers met een maximale output van 5V-3A of 9V-2A, anders kan de interne batterij beschadigd raken).
5. Oplaadtijd: 5V-3A = 8 uur of 9V-2A = 7 uur (lagere Ampère opladen duurt langer)

(PRODUCT KAN GEBRUIKT WORDEN TIJDENS HET OPLADEN)

De lamp kan ook worden gebruikt als Power Bank, met 5V-3A, 9V-2A, 12V-1A uitgangen. Sluit het USB-uiteinde van de oplaadkabel van uw apparaat aan op de USB-poort.


Garantie vervalt indien niet gebruikt met de vermelde specificaties van de oplader



Stroomindicator	
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	5%-25%
	<5%
Oplaadindicator	
	<25%
	25%-50%
	50%-75%
	75%-100%
	100%

Oplaad- en stroomindicatoren

Oplaadpoort & Powerbank





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Lámpara LED de haz spot súper brillante de 1800 lúmenes 6500k
- Lámpara adicional de inundación COB LED de 1000 lúmenes 6500k
- Construcción súper resistente de policarbonato, ABS y aluminio
- Tira luminosa alrededor del reflector para mayor visibilidad
- Interruptores de presión duales fáciles para seleccionar modos
- Correa de hombro incluida para un transporte conveniente
- Orificio roscado en la base para montar en un trípode
- Resistencia al agua IPX6
- Batería de iones de litio de súper alta potencia 3.7V 18,000mAh
- Indicadores de nivel de batería y carga
- Salidas múltiples de banco de energía USB - 5V-3A / 9V-2A / 12V-1A
- Entradas inteligentes de carga USB-C múltiples - 5V-3A / 9V-2A
- Carga rápida de 2A y 3A - Tiempo de carga de 8 o 7 horas
- Cable de carga USB-C de 1 metro incluido

BATERÍA - 3.7v 18,000mAh Li-ion Batería recargable

PESO - 773g

DIMENSIONES - 108 x 200 x 131 mm

¡CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

- Los LEDs se calentarán cuando se enciendan; ¡no los toque y nunca los coloque boca abajo sobre cualquier superficie - riesgo de incendio! Incluso después de apagar la lámpara, NO la coloque boca abajo ya que los LEDs seguirán calientes/calientes durante un tiempo.
- No mire directamente a los LEDs. No opere el dispositivo bajo luz solar directa o en condiciones extremas de temperatura (por debajo de -20°C o por encima de 60°C).
- No utilice el dispositivo si hay algún daño visible en la carcasa, puerto de carga, lentes, interruptores o cable. Tenga cuidado al usar un adaptador de enchufe USB, verifique si hay daños. NO exceda las entradas de carga indicadas o puede producirse daño en la batería interna y esto podría anular la garantía.
- La batería recargable alcanzará su máximo rendimiento después de algunos ciclos completos de carga y descarga.
- Para mantener la batería recargable en óptimas condiciones, debe recargarse cada 3-6 meses, especialmente si no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo. Siempre cargue completamente las baterías antes de almacenarlas.
- Proteja siempre las baterías de litio del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad - ¡peligro de explosión!
- Si una batería está dañada, pueden filtrarse líquidos. EVITE el contacto, ya que esto puede causar irritación en la piel y/o quemaduras. Si ocurre contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación persiste, consulte a un médico. Busque atención médica inmediata si el líquido de la batería de litio entra en contacto con los ojos.
- Los niños menores de 12 años deben usar el producto únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- No abra, desmonte ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso indebido o la modificación no están cubiertos por la garantía.
- Tenga cuidado de no permitir que las lentes entren en contacto con objetos duros/afilados, ya que los daños/arañazos en las lentes afectarán la salida de luz.
- Este producto es resistente al agua según IPX6. Si el producto ha estado expuesto a agua en exceso, la garantía puede ser anulada.
- Este producto tiene una garantía estándar de 1 año (o extendida a 2 años una vez registrado en línea en WWW.UNILITE.CO.UK) contra fallos de fabricación y defectos. No cubre el desgaste normal, modificaciones, daños accidentales o mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren fugas de batería ni el uso de cargadores y cables incorrectos que puedan dañar las baterías.
- No deseches este dispositivo en la basura doméstica normal. Debe desecharse a través de un centro autorizado de disposición de aparatos eléctricos o en su unidad local de disposición de residuos.
- Por favor, reutilice o recicle el embalaje cuando sea posible.
- Guarde estas instrucciones para futuras consultas o para los posteriores propietarios.

Norma ANSI FL1

Haz Puntual - Alto	1800 Lumen	760M	9H
Haz Puntual: Medio	1000 Lumen	525M	14H
Haz Puntual: Bajo	400 Lumen	345M	37H
Luz De Inundación: Baja	375 Lumen	22M	25H
Luz De Inundación - Alta	1000 Lumen	34M	9H
Inundación Roja - Estática	25 Lumen	--	78H
Inundación Roja - Destello	25 Lumen	--	390H

INSTRUCCIONES DE USO

INTERRUPTOR SUPERIOR: Modo de haz de luz puntual blanca

Secuencia de interruptores: ALTO > MEDIO > BAJO > APAGADO.

[Si se deja en cualquier configuración durante más de 3 segundos, la próxima vez que se presione se apagará la lámpara]

INTERRUPTOR INFERIOR: modo reflector y rojo

Secuencia de interruptores: BLANCO BAJO > BLANCO ALTO > ROJO ESTÁTICO > ROJO DESTELLO > APAGADO.

[Si se deja en cualquier configuración durante más de 3 segundos, la próxima vez que se presione se apagará la lámpara]

INTERRUPTOR DE BLOQUEO: debajo de la cubierta del puerto de carga hay un interruptor de bloqueo que bloquea las luces apagadas para que no se enciendan accidentalmente.



RECARGAR

1. Utilice únicamente un cable de carga USB-C.
2. Levante la tapa del puerto de carga en el extremo de la lámpara.
3. Conecte el extremo USB-C del cable al puerto de carga USB-C.
4. Conecte el extremo USB-A del cable a un puerto de carga USB (utilice solo cargadores con una salida máxima de 5V-3A o 9V-2A, de lo contrario, puede ocurrir un daño en la batería interna).
5. Tiempo de carga: 5V-3A = 8 horas o 9V-2A = 7 horas (la carga con menor amperaje tomará más tiempo).

(EL PRODUCTO SE PUEDE UTILIZAR MIENTRAS SE RECARGA)

La lámpara también se puede utilizar como banco de energía, con salidas de 5V-3A, 9V-2A, 12V-1A. Conecte el extremo USB del cable de carga de su dispositivo al puerto USB.

La garantía queda anulada si no se utiliza con las especificaciones del cargador indicadas



Indicador de encendido	
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	5%-25%
	<5%
Indicador de recarga	
	<25%
	25%-50%
	50%-75%
	75%-100%
	100%

Indicadores de carga y energía

Puerto de carga y batería externa





PRODUCT FEATURES

- Faro LED Spot da 1800 lumen 6500k super luminoso
- Faro LED COB da 1000 lumen 6500k aggiuntivo
- Costruzione ultra resistente in policarbonato, ABS e alluminio
- Striscia luminosa al buio attorno al riflettore per maggiore visibilità
- Doppio interruttore di facile pressione per selezionare facilmente la modalità
- Cinghia per il trasporto a spalla inclusa
- Foro filettato alla base per il montaggio su un treppiede
- Impermeabile IPX6
- Batteria agli ioni di litio ad altissima potenza 3.7V 18,000mAh
- Indicatori di livello della batteria e di carica
- Uscite multiple per power bank USB - 5V-3A / 9V-2A / 12V-1A
- Ingressi di carica USB-C intelligenti multipli - 5V-3A / 9V-2A
- Carica rapida 2A e 3A - tempo di carica di 8 o 7 ore
- Cavo di carica USB-C da 1m incluso

BATTERY - 3.7V 18,000mAh Li-ion Rechargeable Battery

WEIGHT - 773g

DIMENSIONS - 108 x 200 x 131 mm

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- I LED si surriscaldano quando sono accesi; non toccarli e non posizionarli mai con il lato inferiore su alcuna superficie - rischio di incendio! Anche dopo aver spento la lampada, NON posizionarla con il lato inferiore in quanto i LED rimarranno caldi per un po'.
- Non guardare direttamente i LED. Non utilizzare il dispositivo alla luce diretta del sole o in condizioni di temperatura estrema (sotto -20°C o sopra 60°C).
- Non utilizzare il dispositivo se ci sono danni visibili alla carcassa, al porto di carica, alle lenti, agli interruttori o al cavo. Fai attenzione quando usi un adattatore per spina USB, verifica eventuali danni. NON superare gli input di carica indicati, altrimenti potrebbero verificarsi danni alla batteria interna e la garanzia potrebbe essere annullata.
- La batteria ricaricabile raggiungerà le prestazioni complete dopo alcuni cicli completi di carica e scarica.
- Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, deve essere ricaricata ogni 3-6 mesi, specialmente se non viene utilizzata per lunghi periodi. Carica sempre completamente le batterie prima di rioprirle.
- Proteggi sempre le batterie al litio dal calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e umidità - pericolo di esplosione!
- Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto, poiché ciò può causare irritazioni cutanee e/o ustioni. Se viene a contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Cercare immediata assistenza medica se il fluido della batteria al litio entra in contatto con gli occhi.
- I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non aprire, smontare o tentare di modificare il prodotto; ciò annullerà la garanzia e potrebbe essere pericoloso. L'uso improprio o la modifica non sono coperti dalla garanzia.
- Fai attenzione a non far entrare le lenti in contatto con oggetti duri/affilati, danni/rigature alle lenti influenzeranno l'emissione di luce.
- Questo prodotto è resistente all'acqua secondo IPX6. Se il prodotto è stato esposto a troppa acqua, la garanzia potrebbe essere annullata.
- Questo prodotto ha una garanzia standard di 1 anno (o estesa a 2 anni se registrato online su WWW.UNILITE.CO.UK) contro difetti e guasti di fabbricazione. Non copre l'usura normale, modifiche, danni accidentali o cattiva manutenzione. Le garanzie Unilite non coprono le perdite di batteria o l'uso di caricatori e cavi errati che potrebbero danneggiare le batterie.
- Non smaltire questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento di apparecchiature elettriche autorizzato o presso il punto di raccolta rifiuti locale.
- Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio quando possibile.
- Conservare queste istruzioni per future consultazioni o per i successivi proprietari.

Norma ANSI FL1

Fascio Spot - Alto	1800 Lumen	760M	9H
Fascio Spot - Medio	1000 Lumen	525M	14H
Fascio Spot - Basso	400 Lumen	345M	37H
Luce Di Inondazi- One - Bassa	375 Lumen	22M	25H
Luce Diffusa - Alta	1000 Lumen	34M	9H
Alluvione Rossa - Statico	25 Lumen	--	78H
Alluvione Rossa - Flash	25 Lumen	--	390H

OPERATING INSTRUCTIONS

INTERRUTTORE SUPERIORE: Modalità fascio spot bianco

Sequenza di commutazione: ALTO > MEDIO > BASSO > SPENTO.

[Se lasciato in qualsiasi impostazione per più di 3 secondi, la pressione successiva spegnerà la lampada]

INTERRUTTORE INFERIORE: Modalità Floodlight e Rosso

Sequenza di commutazione: BIANCO BASSO > BIANCO ALTO > ROSSO STATICO > ROSSO LAMPEGGIANTE > SPENTO.

[Se lasciato in qualsiasi impostazione per più di 3 secondi, la pressione successiva spegnerà la lampada]

INTERRUTTORE DI BLOCCO: sotto il coperchio della porta di ricarica si trova un interruttore di blocco che blocca le luci in modo che non possano essere accese accidentalmente.



RECHARGING

1. Usa solo un cavo di carica USB-C.
2. Sollevare la copertura del porto di carica all'estremità della lampada.
3. Collegare l'estremità USB-C del cavo al porto di carica USB-C.
4. Collegare l'estremità USB-A del cavo a una porta di carica USB (utilizzare solo caricatori con una potenza massima di uscita di 5V-3A o 9V-2A, altrimenti potrebbe verificarsi un danno alla batteria interna).
5. Tempo di carica: 5V-3A = 8 ore o 9V-2A = 7 ore (la carica con amperaggio inferiore richiederà più tempo)

(IL PRODOTTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO DURANTE LA RICARICA)

La lampada può essere utilizzata anche come Power Bank, con uscite 5V-3A, 9V-2A, 12V-1A. Collega l'estremità USB del cavo di ricarica del tuo dispositivo alla porta USB.

Garanzia nulla se non utilizzato secondo le specifiche dei caricatori indicate



Indicatore di alimentazione

- ■ ■ ■ 75%-100%
- ■ ■ □ 50%-75%
- ■ □ □ 25%-50%
- □ □ □ 5%-25%
- □ □ □ <5%

Indicatore di ricarica

- □ □ □ <25%
- □ □ □ 25%-50%
- ■ □ □ 50%-75%
- ■ ■ □ 75%-100%
- ■ ■ ■ 100%

Indicatori di carica e alimentazione

Porta di ricarica e powerbank





CECHY PRODUKTU

- Super jasne 1800 lumenów 6500K LED w trybie punktowym
- Dodatkowe 1000 lumenów 6500K LED COB w trybie szerokiego kąta
- Super wytrzymała konstrukcja z poliwęglanu, ABS i aluminium
- Świecąca w ciemności taśma wokół reflektora dla dodatkowej widoczności
- Łatwe wciśnięcie podwójnych przełączników do wyboru trybu
- Wygodny pasek na ramię do przenoszenia w zestawie
- Gwintowane otwory w podstawie do mocowania na statywie
- Wodoodporność IPX6
- Bateria litowo-jonowa o dużej mocy 3,7V 18 000mAh
- Wskaźniki poziomu baterii i ładowania
- Wielokrotne wyjścia power banku USB - 5V-3A / 9V-2A / 12V-1A
- Inteligentne wejścia ładowania USB-C - 5V-3A / 9V-2A
- Szybsze ładowanie 2A i 3A - czas ładowania 8 lub 7 godzin
- W zestawie kabel USB-C do ładowania o długości 1m

BATERIA - 3.7V 18,000mAh Li-ion Akumulator

WAGA - 773g

WYMIARY - 108 x 200 x 131 mm

PORADY I WAŻNE INFORMACJE!

- Diody LED będą się nagrzewać po włączeniu; nie dotykaj ich i nigdy nie kładź lampy na powierzchni – ryzyko pożaru! Nawet po wyłączeniu lampy, NIE kładź jej na powierzchni, ponieważ diody LED będą nadal gorące/ciepłe przez jakiś czas.
- Nie patrz bezpośrednio na diodę LED. Nie używaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w ekstremalnych warunkach temperaturowych (poniżej -20°C lub powyżej 60°C).
- Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia obudowy, portu ładowania, soczewek, przycisków lub kabla. Zachowaj ostrożność podczas używania adaptera USB, sprawdź, czy nie ma uszkodzeń. NIE przekraczaj podanych parametrów ładowania, ponieważ może to uszkodzić baterię wewnętrzną i unieważnić gwarancję.
- Bateria wielokrotnego ładowania osiągnie pełną wydajność po kilku pełnych cyklach ładowania i rozładowania.
- Aby utrzymać baterię w optymalnym stanie, należy ją ładować co 3-6 miesięcy, szczególnie jeśli nie jest używana przez długi czas. Zawsze całkowicie naładuj baterie przed ich przechowywaniem.
- Zawsze chroń baterie litowe przed ciepłem, intensywnym światłem słonecznym, ogniem, wodą i wilgocią – niebezpieczeństwo wybuchu!
- Jeśli bateria jest uszkodzona, może wyciekać płyn. UNIKAJ kontaktu, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia skóry i/lub oparzeń. Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą, dokładnie przepłucz wodą. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, skonsultuj się z lekarzem. Natychmiast szukaj pomocy medycznej, jeśli płyn z baterii litowej dostanie się do oczu.
- Dzieci poniżej 12 roku życia powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Nie otwieraj, nie rozkładaj ani nie próbuj modyfikować produktu; spowoduje to unieważnienie gwarancji i może być niebezpieczne. Niewłaściwe użycie lub modyfikacja nie jest objęta gwarancją.
- Zachowaj ostrożność, aby soczewki nie miały kontaktu z twardymi/ostrymi przedmiotami, uszkodzenia/otarcia soczewek wpłyną na wydajność światła.
- Produkt jest odporny na wodę zgodnie z normą IPX6. Jeśli produkt był narażony na nadmierną ilość wody, gwarancja może zostać unieważniona.
- Produkt objęty jest standardową roczną gwarancją (lub przedłużoną do 2 lat po rejestracji online na WWW.UNILITE.CO.UK) przeciwko wadom produkcyjnym i defektom. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, modyfikacji, uszkodzeń przypadkowych ani złej konserwacji. Gwarancje Unilite nie obejmują wycieków z baterii ani używania nieodpowiednich ładowarek i kabli, które mogą uszkodzić baterie.
- Nie wyrzucaj tego urządzenia do zwykłych odpadów domowych. Należy je zutylizować w autoryzowanym punkcie zbiórki odpadów elektrycznych lub w lokalnej jednostce utylizacji odpadów.
- Proszę ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi opakowanie, gdy to możliwe.
- Zachowaj te instrukcje do późniejszego użytku lub dla kolejnych właścicieli.

Norma ANSI FL1

Wiązka Punktowa - Wysoka	1800 Lumenów	760M	9H
Wiązka Punktowa - Środkowa	1000 Lumenów	525M	14H
Wiązka Punktowa - Niska	400 Lumenów	345M	37H
Światło Przeciwpowodziowe - Niskie	375 Lumenów	22M	25H
Reflektor Przeciwpowodziowy - Wysoki	1000 Lumenów	34M	9H
Czerwona Powódź - Statyczna	25 Lumenów	--	78H
Czerwona Powódź - Błysk	25 Lumenów	--	390H

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEŁĄCZNIK GÓRNY: Tryb białej wiązki punktowej

Sekwencja przełączania: WYSOKI > ŚREDNI > NISKI > WYL.

[Jeśli pozostawisz jakiegokolwiek ustawienie na dłużej niż 3 sekundy, kolejne naciśnięcie wyłączy lampę]

PRZEŁĄCZNIK DOLNY: Reflektory i tryb czerwony

Sekwencja przełączania: BIAŁY NISKIE > BIAŁY WYSOKI > CZERWONY STATYCZNY > CZERWONY MIGAJĄCY > WYL.

[Jeśli pozostawisz jakiegokolwiek ustawienie na dłużej niż 3 sekundy, kolejne naciśnięcie wyłączy lampę]

PRZEŁĄCZNIK BLOKUJĄCY: pod pokrywą portu ładowania znajduje się przełącznik blokujący, który wyłącza światła, uniemożliwiając ich przypadkowe włączenie.




ŁADOWANIE

1. Należy używać wyłącznie kabla ładującego USB-C.
2. Podnieś pokrywę portu ładowania znajdującą się na końcu lampy.
3. Podłącz koniec kabla USB-C do portu ładowania USB-C.
4. Podłącz koniec USB-A kabla do portu ładowania USB (używaj wyłącznie ładowarek o maksymalnym natężeniu wyjściowym 5V-3A lub 9V-2A, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wewnętrznej baterii).
5. Czas ładowania: 5V-3A = 8 godzin lub 9V-2A = 7 godzin
6. (ładowanie przy niższym natężeniu prądu zajmie więcej czasu)

(PRODUKT MOŻE BYĆ UŻYWANY PODCZAS ŁADOWANIA)


Lampa może być również używana jako Power Bank z wyjściami 5V-3A, 9V-2A, 12V-1A. Podłącz koniec USB kabla ładującego urządzenie do portu USB.

****Gwarancja jest nieważna w przypadku użycia ładowarki niezgodnie ze specyfikacją****



Wskaźniki ładowania i zasilania

Port ładowania i Powerbank





PRODUCT FEATURES

- Super bright 1800 lumen 6500k spot beam LED
- Additional 1000 lumen 6500k COB LED floodlight
- Super tough polycarbonate, ABS and aluminum construction
- Glow-in-the-Dark strip around reflector for extra visibility
- Easy press dual switches for easy mode selection
- Convenient shoulder carry strap included
- Threaded hole in the base for attaching to a tripod
- IPX6 Water proof
- Super high power 3.7V 18,000mAh li-ion battery
- Battery level and charging indicators
- Multiple USB power bank outputs - 5V-3A / 9V-2A / 12V-1A
- Intelligent multiple USB-C charging inputs - 5V-3A / 9V-2A
- Faster 2A and 3A charging - 8 or 7 hours charge time
- 3.2ft USB-C charging cable included

BATTERY - 3.7V 18,000mAh Li-ion Rechargeable Battery

WEIGHT - 27.2 oz

DIMENSIONS - 4.2 x 7.8 x 5.1 in

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- LEDs will become hot when switched on; do not touch and never place face down on any surface – risk of fire! Even once the lamp has been switched off, DO NOT place face down as the LEDs will stay hot/warm for a while.
- Do not look directly at the LED. Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -4°F or above 140°F).
- Do not use the device if there is any visible damage to the housing, charge port, lenses, switches or cable. Take care when using a USB plug adaptor, check for any damage. DO NOT exceed the stated charging inputs or damage may occur to the internal battery and may void the warranty.
- The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time. Always fully charge batteries before storage.
- Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not open, disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let the lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to the lenses will affect light output.
- This product is water resistant to IPX6. If the product has been subjected to excessive water the warranty may be void.
- This product has a 1 year standard warranty (or extended to 2 years once registered online at WWW.UNILITE.CO.UK) against manufacturing faults and defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover battery leaks or the use of incorrect chargers and cables that can damage batteries.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging where possible.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

ANSI FL1 Standard

Spot Beam - High	1800 Lumen	2493ft	9H
Spot Beam - Mid	1000 Lumen	1722ft	14H
Spot Beam - Low	400 Lumen	1131ft	37H
Flood Light - Low	375 Lumen	72ft	25H
Flood light - High	1000 Lumen	111ft	9H
Red Flood - Static	25 Lumen	--	78H
Red Flood - Flash	25 Lumen	--	390H

OPERATING INSTRUCTIONS

TOP SWITCH: White Spot Beam Mode
Switch Sequence: HIGH > MEDIUM > LOW > OFF.
[If left in any setting for over 3 seconds, the next press will turn the lamp off]

BOTTOM SWITCH: Floodlight & Red Mode
Switch Sequence: WHITE LOW > WHITE HIGH > RED STATIC > RED FLASH > OFF.
[If left in any setting for over 3 seconds, the next press will turn the lamp off]

LOCKING SWITCH: under the charge port cover is a locking switch which locks the lights OFF so they cant accidentally be switch on.



RECHARGING

1. Only use a USB-C charging cable.
2. Lift the charging port cover on the end of the lamp.
3. Plug the USB-C end of the cable into the USB-C charge port.
4. Plug the USB-A end of the cable into a USB charging port (only use chargers with a Maximum output of 5V-3A or 9V-2A or damage may occur to the internal battery).
5. Charge Time: 5V-3A = 8 hours or 9V-2A = 7 hours (lower Amp charging will take longer)

(PRODUCT CAN BE USED WHILE RECHARGING)

The lamp can also be used as a Power Bank, with 5V-3A, 9V-2A, 12V-1A outputs. Plug the USB end of your device charging cable into the USB port.

Warranty void if not used with the stated charger specifications



Power Indicator	
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	5%-25%
	<5%
Recharging Indicator	
	<25%
	25%-50%
	50%-75%
	75%-100%
	100%

Charging & Power Indicators

Charging Port & Powerbank

