



ANSI FL1 Standard			
Main LED - HIGH	1250 Lumen	53M	3H
Main LED - LOW	250 Lumen	18M	24H
Top Torch	250 Lumen	14M	12H
UV LEDs	385nm	--	24H

PRODUCT FEATURES

- Super bright 1250 lumen 10W white COB LED
- High CRI 96+ 3 coloured COB LED
- 3 Colour Temperatures - CCT: 2700K / 4500K / 6500K
- With press & hold smooth dimming switch
- 250 lumen 3W SMD LED flood beam top torch
- 5W 385nm UV LEDs on the front
- Super tough aluminium & polycarbonate structure
- IP65 dust & water resistant
- IK07 shock proof
- Strong integral magnets on back and base
- Retractable 360° rotating hanging hook
- Glow-in-the-dark strip around LED
- Operating temperature -10°C to +45°C
- Battery level & charging indicator LEDs
- Built-in power bank for charging devices
- Faster USB-C charging - 5 hours charge time
- Magnetic charging station & 1m USB-C cable included

BATTERY - 3.7v 5000mAh Li-ion Rechargeable Battery

WEIGHT - 406g (lamp only)

DIMENSIONS - 216 x 58 x 38mm (lamp only)

OPERATING INSTRUCTIONS

UPPER SWITCH - Operates UV LEDs and Top Torch

Sequence - UV LEDs > TORCH > OFF

LOWER SWITCH - Operates main COB LED

Sequence - HIGH 2700K > HIGH 4500K > HIGH 6500K > OFF

Press & hold to dim the brightness down to 10%.

[If left in any mode for over 3 seconds, next press will turn the light off]



RECHARGING

1. Only use a 5V USB-C cable (max 2A).
2. Option 1:- Lift the rubber charge-port cover on the back of the light. Plug the USB-C end of the cable into the USB-C charge port. - OR - Option 2:- Plug the USB-C end of the cable into the charge port on the side of the charging station. Then place the light into the charging station.
3. Plug the USB end of the cable into a USB charging port (do not exceed 5V 2A charging input or damage may occur).
4. 4 x Green LEDs on the back of the lamp will flash to indicate charging. All 4 LEDs will light up constantly to confirm fully charged. The charge station also has a charge indicator, this will turn green when fully charged.
5. Charge Time: approx 5 hours

Fully charge before first use.

****Warranty void if not used with the specified USB chargers****



ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- Do not look directly at LEDs.
- Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -10°C or above 45°C).
- LEDs can become warm/hot when switched on; DO NOT touch and NEVER place face down on any surface – risk of fire! Even once the device has been switched off, DO NOT place face down as the LED and Lens can stay hot/warm for a while.
- Do not use the device if there is any visible damage.
- Do not use the device in the immediate vicinity of flammable materials or gases.
- Take care when charging, check the charging output on the charging source you are using and DO NOT exceed the stated Max charging input or damage may occur to the battery and may void the warranty.
- The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time.
- Always fully charge rechargeable batteries before storage and if the rechargeable battery can be removed, this is advised to avoid battery depletion and avoids the risk of a battery leaking.
- Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to the lenses will affect light output.
- Before cleaning the product, disconnect the charge cable. Clean with a dry or slightly moist, clean, lint-free cloth and a mild detergent if required. Do not use cleaners that contain abrasives or solvents.
- This product is water resistant to IPX5 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 1 year standard warranty (or extended to 2 years once registered online at WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) against manufacturing faults and defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite standard warranty does not cover disposable batteries that have leaked or the use of incorrect chargers and cables that can damage rechargeable batteries.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging responsibly.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.



Norme ANSI FL1



LED principale - ÉLEVÉE		1250 Lumen	53M	3H
LED principale - FAIBLE		250 Lumen	18M	24H
Torche supérieure		250 Lumen	14M	12H
LED UV		385nm	--	24H

RECHARGE

- Utilisez uniquement un câble USB-C 5V (max 2A).
- Option 1 : - Soulevez le couvercle en caoutchouc du port de charge à l'arrière de la lampe. Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de charge USB-C. - OU - Option 2 : - Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de charge situé sur le côté de la station de charge. Placez ensuite la lampe dans la station de recharge.
- Branchez l'extrémité USB du câble dans un port de chargement USB (ne dépassez pas l'entrée de charge 5V 2A sinon des dommages pourraient survenir).
- 4 LED vertes à l'arrière de la lampe clignoteront pour indiquer la charge. Les 4 LED s'allumeront constamment pour confirmer qu'elles sont complètement chargées. La borne de recharge dispose également d'un indicateur de charge, celui-ci deviendra vert lorsqu'elle sera complètement chargée.
- Temps de charge : environ 5 heures

Chargez complètement avant la première utilisation.

****Garantie annulée si non utilisé avec les chargeurs USB spécifiés****



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- LED COB blanche super lumineuse de 1250 lumens 10W
- LED COB 3 couleurs CRI 96+ élevée
- 3 températures de couleur – CCT : 2700k / 4500k / 6500k
- Avec interrupteur de gradation lisse enfoncé et maintenu
- Torche supérieure à faisceau large LED SMD 3W 250 lumens
- LED UV 5W 385nm à l'avant
- Structure en aluminium et polycarbonate ultra résistante
- IP65 résistant à la poussière et à l'eau
- IK07 résistant aux chocs
- Aimants intégrés puissants au dos et à la base
- Crochet de suspension rétractable rotatif à 360°
- Bande lumineuse dans le noir autour de la LED
- Température de fonctionnement -10°C à +45°C
- Indicateurs LED de niveau de batterie et de charge
- Banque d'alimentation intégrée pour charger les appareils
- Chargement USB-C plus rapide – 5 heures de temps de charge
- Station de charge magnétique et câble USB-C de 1m inclus

BATTERIE - Batterie rechargeable Li-ion 3.7V 5000mAh

POIDS - 406g (lampe uniquement)

DIMENSIONS - 216 x 58 x 38mm (lampe uniquement)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INTERRUPTEUR SUPÉRIEUR - Fait fonctionner les LED UV et la torche supérieure

Séquence - LED UV > TORCHE > OFF

INTERRUPTEUR INFÉRIEUR – Fait fonctionner la LED COB principale

Séquence - ÉLEVÉ 2700K > ÉLEVÉ 4500K > ÉLEVÉ 6500K > DÉSACTIVÉ

Appuyez et maintenez pour diminuer la luminosité jusqu'à 10%.

[Si vous restez dans n'importe quel mode pendant plus de 3 secondes, la prochaine pression éteindra la lumière]



CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES!

- Ne regardez pas directement les LED.
- Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (inférieures à -10°C ou supérieures à 45°C).
- Les LED peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont allumées ; NE PAS toucher et NE JAMAIS placer face vers le bas sur une surface – risque d'incendie ! Même une fois l'appareil éteint, NE PAS le placer face vers le bas car la LED et la lentille peuvent rester chaudes pendant un certain temps.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
- Faites attention lors du chargement, vérifiez la sortie de charge sur la source de charge que vous utilisez et NE dépassez PAS l'entrée de charge maximale indiquée, sinon des dommages pourraient survenir à la batterie et annuler la garantie.
- La batterie rechargeable atteindra sa pleine performance après quelques cycles complets de charge et de décharge.
- Pour conserver la batterie rechargeable dans des conditions optimales, elle doit être rechargée tous les 3 à 6 mois, surtout si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Chargez toujours complètement les batteries rechargeables avant de les ranger et si la batterie rechargeable peut être retirée, cela est conseillé pour éviter l'épuisement de la batterie et éviter le risque de fuite de la batterie.
- Protégez toujours les batteries au lithium de la chaleur, des rayons intenses du soleil, du feu, de l'eau et de l'humidité – risque d'explosion!
- Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'échapper. ÉVITER tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et/ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Consultez immédiatement un médecin si le liquide de la batterie au lithium entre en contact avec les yeux.
- Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne démontez pas et n'essayez pas de modifier le produit ; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une mauvaise utilisation ou modification n'est pas couverte par la garantie.
- Veillez à ne pas laisser les lentilles entrer en contact avec des objets durs/pointus, les dommages/rayures sur les lentilles affecteront le rendement lumineux.
- Avant de nettoyer le produit, débranchez le câble de charge. Nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide, propre et non pelucheux et un détergent doux si nécessaire. N'utilisez pas de nettoyeurs contenant des abrasifs ou des solvants.
- Ce produit est résistant à l'eau IPX5 – NE PAS IMMERGER. Si le produit a été soumis à une humidité/eau excessive, la garantie peut être annulée.
- Ce produit bénéficie d'une garantie standard d'un an (ou étendue à 2 ans une fois enregistré en ligne sur WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contre les défauts et défauts de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou le mauvais entretien. La garantie standard Unilite ne couvre pas les piles jetables qui ont fui ou l'utilisation de chargeurs et de câbles incorrects qui peuvent endommager les piles rechargeables.
- Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé via un centre d'élimination des appareils électriques agréé ou dans votre déchetterie locale.
- Veillez réutiliser ou recycler les emballages de manière responsable.
- Conservez ces instructions pour référence future ou pour les propriétaires ultérieurs.



ANSI FL1-standaard

Haupt-LED – HOCH	1250 Lumen	53M	3H
Haupt-LED – NIEDRIG	250 Lumen	18M	24H
Top-Taschenlampe	250 Lumen	14M	12H
UV-LEDs	385nm	--	24H

PRODUKTMERKMALE

- Superhelle weiße COB-LED mit 1250 Lumen und 10W
- 3-farbige COB-LED mit hohem CRI 96+
- 3 Farbtemperaturen – CCT: 2700k / 4500k / 6500k
- Durch Drücken und Halten des sanften Dimmschalters
- 250 Lumen 3W SMD LED Flutlicht-Taschenlampe
- 5W 385nm UV-LEDs auf der Vorderseite
- Superrobuste Struktur aus Aluminium und Polycarbonat
- IP65 staub- und wasserdicht
- IK07 stoßfest
- Starke integrierte Magnete auf der Rückseite und am Boden
- Einziehbarer, um 360° drehbarer Aufhängehaken
- Im Dunkeln leuchtender Streifen um die LED herum
- Betriebstemperatur -10°C bis +45°C
- Batteriestands- und Ladeanzeige-LEDs
- Integrierte Powerbank zum Laden von Geräten
- Schnelleres Aufladen über USB-C – 5 Stunden Ladezeit
- Magnetische Ladestation und 1m langes USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

BATTERI - 3.7V 5000mAh Li-Ionen-Akku

GEWICHT - 406g (nur Lampe)

ABMESSUNGEN - 216 x 58 x 38mm (nur Lampe)

BEDIENUNGSANLEITUNG

OBERER SCHALTER – Betätigt UV-LEDs und obere Taschenlampe

Sequenz – UV-LEDs > Taschenlampe > AUS

UNTERER SCHALTER – Betätigt die Haupt-COB-LED

Reihenfolge – HOCH 2700K > HOCH 4500K > HOCH 6500K > AUS

Halten Sie gedrückt, um die Helligkeit auf 10 % zu dimmen.

[Wenn Sie länger als 3 Sekunden in einem beliebigen Modus bleiben, wird das Licht beim nächsten Drücken ausgeschaltet.]



AUFLADEN

1. Verwenden Sie nur ein 5-V-USB-C-Kabel (max. 2A).
2. Option 1: – Heben Sie die Gummiabdeckung des Ladeanschlusses auf der Rückseite der Leuchte an. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den USB-C-Ladeanschluss. – ODER - Option 2:- Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss an der Seite der Ladestation. Anschließend stellen Sie die Leuchte in die Ladestation.
3. Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in einen USB-Ladeanschluss (überschreiten Sie nicht den Ladeeingang von 5V und 2A, da sonst Schäden auftreten können).
4. 4 x grüne LEDs auf der Rückseite der Lampe blinken, um den Ladevorgang anzuzeigen. Alle 4 LEDs leuchten konstant, um zu bestätigen, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Die Ladestation verfügt außerdem über eine Ladeanzeige, die bei voller Ladung grün leuchtet.
5. Ladezeit: ca. 5 Stunden

Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.

****Garantie erlischt, wenn es nicht mit den angegebenen USB-Ladegeräten verwendet wird****



HINWEISE & WICHTIGE INFORMATIONEN!

- Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -10°C oder über 45°C).
- LEDs können beim Einschalten warm/heiß werden; Berühren Sie das Gerät NICHT und legen Sie es NIEMALS mit der Vorderseite nach unten darauf ab – es besteht Brandgefahr! Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, legen Sie es NICHT mit der Vorderseite nach unten ab, da die LED und die Linse eine Weile heiß/warm bleiben können.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Seien Sie beim Laden vorsichtig, überprüfen Sie die Ladeleistung der von Ihnen verwendeten Ladequelle und überschreiten Sie NICHT die angegebene maximale Ladeleistung, da sonst der Akku beschädigt werden und die Garantie erlöschen kann.
- Nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht der Akku seine volle Leistung.
- Um den Akku in optimalem Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Laden Sie Akkus vor der Lagerung immer vollständig auf. Wenn der Akku entfernt werden kann, wird dies empfohlen, um eine Entladung des Akkus und das Risiko eines Auslaufens des Akkus zu vermeiden.
- Schützen Sie Lithiumbatterien stets vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit – Explosionsgefahr!
- Wenn eine Batterie beschädigt ist, kann Flüssigkeit austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Lithiumbatterieflüssigkeit in die Augen gelangt.
- Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Änderung fällt nicht unter die Garantie.
- Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten/scharfen Gegenständen in Kontakt kommen, da Beschädigungen/Kratzer an den Linsen die Lichtleistung beeinträchtigen.
- Trennen Sie vor der Reinigung des Produkts das Ladekabel. Mit einem trockenen oder leicht feuchten, sauberen, fusselfreien Tuch und bei Bedarf einem milden Reinigungsmittel reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Scheuermittel oder Lösungsmittel enthalten.
- Dieses Produkt ist wasserbeständig gemäß IPX5 – NICHT EINTAUCHEN. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt wurde, erlischt möglicherweise die Garantie.
- Für dieses Produkt gilt eine 1-jährige Standardgarantie (oder eine Verlängerung auf 2 Jahre nach der Online-Registrierung unter WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) gegen Herstellungsfehler und -mängel. Sie deckt nicht den normalen Verschleiß, Änderungen, Unfallschäden oder mangelhafte Wartung ab. Die Standardgarantie von Unilite deckt keine Einwegbatterien ab, die ausgelaufen sind, oder die Verwendung falscher Ladegeräte und Kabel, die wiederaufladbare Batterien beschädigen können.
- Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Die Entsorgung muss über eine autorisierte Elektrogeräte-Entsorgungsstelle oder über die örtliche Abfallentsorgungsstelle erfolgen.
- Bitte verwenden Sie die Verpackung wieder oder recyceln Sie sie verantwortungsvoll.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für spätere Besitzer auf.



ANSI FL1-standaard



ANSI FL1-standaard	Hoofd-LED - HOOG	Hoofd-LED - LAAG	Top fakkel	UV-LED's
	1250 Lumen	250 Lumen	250 Lumen	385nm
	53M	18M	14M	--
	3H	24H	12H	24H

OPLADEN

1. Gebruik uitsluitend een 5V USB-C-kabel (max. 2A).
2. Optie 1:- Til het rubberen klepje van de oplaadpoort aan de achterkant van de lamp op. Steek het USB-C-uiteinde van de kabel in de USB-C-oplaadpoort. - OF - Optie 2:- Steek het USB-C-uiteinde van de kabel in de oplaadpoort aan de zijkant van het laadstation. Plaats vervolgens de lamp in het laadstation.
3. Steek het USB-uiteinde van de kabel in een USB-oplaadpoort (overschrijd de laadgang van 5V 2A niet, anders kan er schade optreden).
4. 4 x groene LED's aan de achterkant van de lamp knipperen om het opladen aan te geven. Alle 4 de LED's lichten constant op om te bevestigen dat de batterij volledig is opgeladen. Ook beschikt het laadstation over een laadindicator, deze kleurt groen wanneer hij volledig is opgeladen.
5. Opladtid: ongeveer 5 uur

Volledig opladen vóór het eerste gebruik.

****Garantie vervalt indien niet gebruikt met de gespecificeerde USB-laders****



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Superheldere 1250 lumen 10W witte COB LED
- Hoge CRI 96+ 3 gekleurde COB LED
- 3 kleurtemperaturen - CCT: 2700k / 4500k / 6500k
- Met ingedrukte soepele dimschakelaar
- 250 lumen 3W SMD LED-schijnwerper-toplamp
- 5W 385nm UV-LED's aan de voorkant
- Supersterke aluminium- en polycarbonaatstructuur
- IP65 stof- en waterbestendig
- IK07 schokbestendig
- Sterke integrale magneten op achterkant en basis
- Intrekbare 360° roterende ophanghaak
- Glow-in-the-dark strip rond LED
- Bedrijfstemperatuur -10°C tot +45°C
- Batterijniveau en oplaadindicator-LED's
- Ingebouwde powerbank voor het opladen van apparaten
- Sneller opladen via USB-C - 5 uur oplaadtid
- Magnetisch laadstation en USB-C-kabel van 1 meter inbegrepen

BATTERIJ - 3.7V 5000mAh oplaadbare Li-ionbatterij

GEWICHT - 406g (alleen lamp)

AFMETINGEN - 216 x 58 x 38mm (alleen lamp)

BEDIENINGSINSTRUCTIES

BOVENSTE SCHAKELAAR - Bedient UV-LED's en Top Torch

Volgorde - UV-LED's > ZAKKER > UIT

ONDERSTE SCHAKELAAR - Bedient de hoofd-COB-LED

Sequentie - HOOG 2700K > HOOG 4500K > HOOG 6500K > UIT

Houd ingedrukt om de helderheid tot 10% te dimmen.

[Als je langer dan 3 seconden in een willekeurige modus blijft, wordt bij de volgende druk het licht uitgeschakeld]



ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

- Kijk niet rechtstreeks naar LED's.
- Niet gebruiken in direct zonlicht of bij extreme temperaturen (onder -10°C of boven 45°C).
- LED's kunnen warm/heet worden als ze ingeschakeld zijn; NIET aanraken en NOOIT met de voorkant naar beneden op een oppervlak leggen – brandgevaar! Zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld, mag u het NIET met de voorkant naar beneden plaatsen, omdat de LED en de lens nog een tijdje heet/warm kunnen blijven.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is.
- Gebruik het apparaat niet in de directe omgeving van brandbare materialen of gassen.
- Wees voorzichtig tijdens het opladen, controleer het laadvermogen van de laadbron die u gebruikt en overschrijd NIET de aangegeven maximale laad invoer, anders kan er schade aan de batterij ontstaan en kan de garantie vervallen.
- De oplaadbare batterij bereikt zijn volledige prestatie na een aantal volledige laad- en onlaadcycli.
- Om de oplaadbare batterij in optimale conditie te houden, moet deze elke 3-6 maanden worden opgeladen, vooral als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laad oplaadbare batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt. Als de oplaadbare batterij kan worden verwijderd, wordt dit geadviseerd om te voorkomen dat de batterij leegraakt en om het risico op lekkage van de batterij te vermijden.
- Bescherm lithiumbatterijen altijd tegen hitte, fel zonlicht, vuur, water en vocht – explosiegevaar!
- Als een accu beschadigd is, kunnen er vloeistoffen weglekken. VERMIJD contact aangezien dit kan leiden tot huidirritatie en/of brandwonden. Indien huidcontact optreedt, grondig afspolnen met water. Als de irritatie aanhoudt, zoek dan medisch advies. Zoek onmiddellijk medische hulp als lithiumbatterijvloeistof in contact komt met de ogen.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.
- Haal het product niet uit elkaar en probeer het niet aan te passen; Hierdoor vervalt de garantie en kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik of wijziging valt niet onder de garantie.
- Zorg ervoor dat lenzen niet in contact komen met harde/scherpe voorwerpen, beschadigingen/krassen op de lenzen hebben invloed op de lichtopbrengst.
- Voordat u het product reinigt, koppelt u de oplaadkabel los. Reinigen met een droge of licht vochtige, schone, pluisvrije doek en indien nodig een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die schuurmiddelen of oplosmiddelen bevatten.
- Dit product is waterbestendig volgens IPX5 – NIET ONDERDOMPELEN. Als het product is blootgesteld aan overmatig vocht/water, kan de garantie komen te vervallen.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 1 jaar (of verlengd tot 2 jaar na online registratie op WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) tegen fabricagefouten en defecten. Normale slijtage, wijzigingen, accidentele schade of slecht onderhoud zijn niet gedekt. De standaardgarantie van Unilite dekt geen wegwerp batterijen die hebben gelekt of het gebruik van onjuiste opladers en kabels die oplaadbare batterijen kunnen beschadigen.
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huishoudelijke afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend inzamelpunt voor elektrische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
- Hergebruik of recycleer de verpakking op een verantwoorde manier.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor volgende bezitters.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- LED COB blanco superbrillante de 1250 lúmenes y 10W
- LED COB de 3 colores alto CRI 96+
- 3 temperaturas de color - CCT: 2700k / 4500k / 6500k
- Con presionar y mantener presionado el interruptor de atenuación suave
- Antorcha superior con haz de inundación LED SMD de 250 lúmenes y 3W
- LED UV de 5W 385nm en el frente
- Estructura de aluminio y policarbonato súper resistente
- IP65 resistente al polvo y al agua
- IK07 a prueba de golpes
- Imanes integrales fuertes en la parte posterior y la base.
- Gancho colgante giratorio retráctil de 360°
- Tira que brilla en la oscuridad alrededor del LED
- Temperatura de funcionamiento -10°C a +45°C
- LED indicadores de carga y nivel de batería
- Banco de energía incorporado para cargar dispositivos
- Carga USB-C más rápida: tiempo de carga de 5 horas
- Estación de carga magnética y cable USB-C de 1m incluidos

BATERÍA - Batería recargable de iones de litio de 3.7V y 5000mAh.

PESO - 406g (solo lámpara)

DIMENSIONES - 216 x 58 x 38mm (solo lámpara)

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

INTERRUPTOR SUPERIOR: opera los LED UV y la antorcha superior

Secuencia - LED UV > LINTERNA > APAGADO

INTERRUPTOR INFERIOR - Opera el LED COB principal

Secuencia - ALTA 2700K > ALTA 4500K > ALTA 6500K > APAGADO

Mantenga presionado para atenuar el brillo hasta un 10%.

[Si se deja en cualquier modo durante más de 3 segundos, la siguiente pulsación apagará la luz]



Estándar ANSI FL1



Modo	Lúmenes	Alcance	Tiempo
LED principal - ALTO	1250	53M	3H
LED principal - BAJO	250	18M	24H
Antorcha superior	250	14M	12H
LED - ultravioleta	385nm	--	24H

RECARGAR

1. Utilice únicamente un cable USB-C de 5 V (máx. 2A).
2. Opción 1:- Levante la cubierta de goma del puerto de carga en la parte posterior de la luz. Conecte el extremo USB-C del cable al puerto de carga USB-C. - O - Opción 2: - Conecte el extremo USB-C del cable al puerto de carga en el costado de la estación de carga. Luego coloque la luz en la estación de carga.
3. Conecte el extremo USB del cable a un puerto de carga USB (no exceda la entrada de carga de 5V 2A o se pueden producir daños).
4. 4 LED verdes en la parte posterior de la lámpara parpadearán para indicar que se está cargando. Los 4 LED se iluminarán constantemente para confirmar que está completamente cargado. La estación de carga también tiene un indicador de carga, que se volverá verde cuando esté completamente cargada.
5. Tiempo de carga: aproximadamente 5 horas

Cargue completamente antes del primer uso.

****Garantía anulada si no se utiliza con los cargadores USB especificados****



CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

- No mire directamente a los LED.
- No lo opere bajo la luz solar directa ni en condiciones de temperatura extrema (por debajo de -10 °C o por encima de 45 °C).
- Los LED pueden calentarse o calentarse cuando se encienden; NO toque y NUNCA coloque boca abajo sobre ninguna superficie: ¡riesgo de incendio! Incluso una vez que el dispositivo se haya apagado, NO lo coloque boca abajo, ya que el LED y la lente pueden permanecer calientes durante un tiempo.
- No utilice el dispositivo si hay algún daño visible.
- No utilice el dispositivo cerca de materiales o gases inflamables.
- Tenga cuidado al cargar, verifique la salida de carga en la fuente de carga que está utilizando y NO exceda la entrada de carga máxima indicada o se pueden producir daños en la batería y anular la garantía.
- La batería recargable alcanzará su máximo rendimiento después de algunos ciclos completos de carga y descarga.
- Para mantener la batería recargable en óptimas condiciones, se debe recargar cada 3-6 meses, especialmente si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- Cargue siempre completamente las baterías recargables antes de guardarlas y, si se puede retirar la batería recargable, se recomienda hacerlo para evitar que se agote y evitar el riesgo de que se produzca una fuga.
- Proteja siempre las baterías de litio del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad: ¡peligro de explosión!
- Si una batería está dañada, pueden salir líquidos. EVITE el contacto ya que esto puede provocar irritación de la piel y/o quemaduras. Si se produce contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería de litio entra en contacto con los ojos.
- Los niños menores de 12 años sólo deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.
- No desmonte ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso inadecuado o la modificación no están cubiertos por la garantía.
- Tenga cuidado de no permitir que las lentes entren en contacto con objetos duros o afilados, ya que los daños o rayones en las lentes afectarán la salida de luz.
- Antes de limpiar el producto, desconecte el cable de carga. Limpie con un paño seco o ligeramente húmedo, limpio y sin pelusa y un detergente suave si es necesario. No utilice limpiadores que contengan abrasivos o disolventes.
- Este producto es resistente al agua hasta IPX5; NO SUMERJA. Si el producto ha sido expuesto a humedad/agua excesiva, la garantía puede quedar anulada.
- Este producto tiene una garantía estándar de 1 año (o ampliada a 2 años una vez registrado en línea en WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contra fallas y defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, modificaciones, daños accidentales o mal mantenimiento. La garantía estándar de Unilite no cubre baterías desechables que tengan fugas o el uso de cargadores y cables incorrectos que puedan dañar las baterías recargables.
- No deseches este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación de aparatos eléctricos autorizado o en su unidad de eliminación de residuos local.
- Reutilice o recicle el embalaje de manera responsable.
- Guarde estas instrucciones para referencia futura o para futuros poseedores.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- LED COB bianco super luminoso da 1250 lumen 10W
- LED COB colorati ad alto CRI 96+ 3
- 3 Temperature Colore - CCT: 2700k / 4500k / 6500k
- Con premere e tenere premuto l'interruttore di attenuazione regolare
- Torcia superiore LED SMD da 250 lumen e 3W
- LED UV da 5W 385nm sulla parte anteriore
- Struttura super resistente in alluminio e policarbonato
- IP65 resistente alla polvere e all'acqua
- IK07 antiurto
- Forti magneti integrati sul retro e sulla base
- Gancio retrattile girevole a 360°
- Striscia fosforescente attorno al LED
- Temperatura operativa da -10°C a +45°C
- LED indicatori del livello della batteria e della carica
- Power bank integrato per caricare i dispositivi
- Ricarica USB-C più veloce: tempo di ricarica di 5 ore
- Stazione di ricarica magnetica e cavo USB-C da 1m inclusi

BATTERIA - Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3.7V 5000mAh

PESO - 406g (solo lampada)

DIMENSIONI - 216 x 58 x 38mm (solo lampada)

ISTRUZIONI OPERATIVE

INTERRUTTORE SUPERIORE - Aziona i LED UV e la torcia superiore

Sequenza - LED UV > TORCIA > SPENTO

INTERRUTTORE INFERIORE - Aziona il LED COB principale

Sequenza - ALTA 2700K > ALTA 4500K > ALTA 6500K > SPENTO

Tieni premuto per ridurre la luminosità al 10%.

[Se lasciato in qualsiasi modalità per più di 3 secondi, la pressione successiva spegnerà la luce]



ANSI FL1 Standard



LED principale - ALTO		1250 Lumen	53M	3H
LED principale - BASSO		250 Lumen	18M	24H
Torcia superiore		250 Lumen	14M	12H
LED UV		385nm	--	24H

RICARICA

1. Utilizzare solo un cavo USB-C da 5V (max 2A).
2. Opzione 1:- Sollevare il coperchio in gomma della porta di ricarica sul retro della lampada. Collega l'estremità USB-C del cavo alla porta di ricarica USB-C. - Oppure - Opzione 2:- Collega l'estremità USB-C del cavo alla porta di ricarica sul lato della stazione di ricarica. Quindi posizionare la luce nella stazione di ricarica.
3. Collegare l'estremità USB del cavo a una porta di ricarica USB (non superare i 5V 2A di ingresso di ricarica altrimenti potrebbero verificarsi danni).
4. 4 LED verdi sul retro della lampada lampeggeranno per indicare la ricarica. Tutti e 4 i LED si accenderanno costantemente per confermare che la carica è completa. La stazione di ricarica è dotata anche di un indicatore di carica, che diventerà verde quando la carica è completa.
5. Tempo di ricarica: circa 5 ore

Caricare completamente prima del primo utilizzo.

****La garanzia è nulla se non utilizzato con i caricabatterie USB specificati****



CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

- Non guardare direttamente i LED.
- Non utilizzare alla luce diretta del sole o a condizioni di temperatura estreme (sotto -10°C o sopra 45°C).
- I LED possono diventare caldi/caldi quando sono accesi; NON toccare e NON appoggiare MAI a faccia in giù su nessuna superficie; rischio di incendi! Anche una volta spento il dispositivo, NON posizionarlo a faccia in giù poiché il LED e la lente possono rimanere caldi/caldi per un po'.
- Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili.
- Non utilizzare il dispositivo nelle immediate vicinanze di materiali o gas infiammabili.
- Fare attenzione durante la ricarica, controllare l'uscita di ricarica sulla fonte di ricarica che si sta utilizzando e NON superare l'ingresso di ricarica massimo indicato altrimenti potrebbero verificarsi danni alla batteria e potrebbero invalidare la garanzia.
- La batteria ricaricabile raggiungerà le massime prestazioni dopo alcuni cicli completi di carica e scarica.
- Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, è necessario ricaricarla ogni 3-6 mesi, soprattutto se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Caricare sempre completamente le batterie ricaricabili prima di riporle e, se è possibile rimuovere la batteria ricaricabile, si consiglia di farlo per evitare l'esaurimento della batteria ed evitare il rischio di perdite della batteria.
- Proteggere sempre le batterie al litio dal calore, dalla luce solare intensa, dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità; pericolo di esplosione!
- Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto poiché ciò può causare irritazioni alla pelle e/o ustioni. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Richiedere assistenza medica immediata se il liquido della batteria al litio entra in contatto con gli occhi.
- I bambini sotto i 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non smontare o tentare di modificare il prodotto; ciò annullerà la garanzia e può essere pericoloso. L'uso o la modifica impropria non sono coperti dalla garanzia.
- Fare attenzione a non lasciare che le lenti entrino in contatto con oggetti duri/taglienti, danni/ graffi alle lenti influenzeranno l'emissione luminosa.
- Prima di pulire il prodotto, scollegare il cavo di ricarica. Pulire con un panno asciutto o leggermente umido, pulito e privo di lanugine e un detergente delicato, se necessario. Non utilizzare detersivi che contengano abrasivi o solventi.
- Questo prodotto è resistente all'acqua IPX5: NON IMMERGERE. Se il prodotto è stato esposto a umidità/acqua eccessiva, la garanzia potrebbe essere nulla.
- Questo prodotto ha una garanzia standard di 1 anno (o estesa a 2 anni una volta registrato online su WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contro vizi e difetti di fabbricazione. Non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o scarsa manutenzione. La garanzia standard Unilite non copre le batterie usate e getta che presentano perdite o l'uso di caricabatterie e cavi errati che possono danneggiare le batterie ricaricabili.
- Non smaltire questo dispositivo insieme ai normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro autorizzato per lo smaltimento di apparecchi elettrici o presso l'unità locale di smaltimento rifiuti.
- Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio in modo responsabile.
- Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.



CECHY PRODUKTU

- Super jasna biała dioda LED COB o mocy 1250 lumenów i mocy 10W
- 3-kolorowa dioda COB o wysokim CRI 96+
- 3 temperatury barwowe - CCT: 2700k / 4500k / 6500k
- Z naciśnięciem i przytrzymaniem płynnego przełącznika ściemniania
- Latarka górna LED SMD o mocy 250 lumenów i mocy 3W
- Z przodu diody LED UV o mocy 5 W i długości fali 385nm
- Super wytrzymała konstrukcja z aluminium i poliwęglanu
- Odporność na kurz i wodę IP65
- Odporny na wstrząsy IK07
- Silne, zintegrowane magnesy z tyłu i podstawy
- Wysuwany, obrotowy hak do zawieszania o 360°
- Świecący w ciemności pasek wokół diody LED
- Temperatura pracy -10°C do +45°C
- Diody LED wskazujące poziom naładowania baterii i ładowanie
- Wbudowany power bank do ładowania urządzeń
- Szybsze ładowanie przez USB-C – czas ładowania 5 godzin
- W zestawie magnetyczna stacja ładująca i kabel USB-C o długości 1m

BATERIA - Akumulator litowo-jonowy 3.7V 5000mAh

WAGA - 406g (tylko lampa)

WYMIARY - 216 x 58 x 38mm (tylko lampa)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEŁĄCZNIK GÓRNY - Obsługuje diody LED UV i górną latarkę

Sekwencja - diody UV > LATARKA > WYŁĄCZONA

PRZEŁĄCZNIK DOLNY - Obsługuje główną diodę LED COB

Sekwencja - WYSOKA 2700K > WYSOKA 4500K > WYSOKA 6500K > WYŁĄCZONA

Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć jasność do 10%.

[Jeśli pozostaniesz w dowolnym trybie przez ponad 3 sekundy, następnym naciśnięciem wyłączy światło]



ANSI FL1 Standard



Główna dioda LED - WYSOKA	1250 Lumenów	53M	3H
Główna dioda LED - NISKA	250 Lumenów	18M	24H
Górna latarka	250 Lumenów	14M	12H
Diody UV	385nm	--	24H

ŁADOWANIE

1. Używaj wyłącznie kabla USB-C 5V (maks. 2A).
2. Opcja 1: - Podnieś gumową osłonę portu ładowania z tyłu latarki. Podłącz końcówkę USB-C kabla do portu ładowania USB-C. - LUB - Opcja 2:- Podłącz końcówkę USB-C kabla do portu ładowania z boku stacji ładującej. Następnie umieść latarkę w stacji ładującej.
3. Podłącz końcówkę USB kabla do portu ładowania USB (nie przekraczaj napięcia wejściowego ładowania 5V 2A, gdyż może to spowodować uszkodzenie).
4. 4 zielone diody LED z tyłu lampy będą migać, wskazując ładowanie. Wszystkie 4 diody LED będą świecić stale, potwierdzając pełne naładowanie. Stacja ładująca posiada również wskaźnik ładowania, który po pełnym naładowaniu zmienia kolor na zielony.
5. Czas ładowania: około 5 godzin

Całkowicie naładuj przed pierwszym użyciem.

****Gwarancja traci ważność, jeśli nie jest używana z określonymi ładowarkami USB****



PORADY I WAŻNE INFORMACJE!

- Nie patrz bezpośrednio na diody LED.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub ekstremalnych temperaturach (poniżej -10°C lub powyżej 45°C).
- Diody LED mogą się nagrzewać po włączeniu; NIE dotykaj i NIGDY nie kładź twarzą w dół na żadnej powierzchni – ryzyko pożaru! Nawet po wyłączeniu urządzenia NIE kładź ekranem do dołu, ponieważ dioda LED i obiektyw mogą przez pewien czas pozostawać gorące/ciepłe.
- Nie używaj urządzenia, jeśli posiada widoczne uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów lub gazów łatwopalnych.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania, sprawdź moc ładowania w źródle ładowania, którego używasz i NIE przekraczaj podanej maksymalnej wartości wejściowej ładowania, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora i unieważnienia gwarancji.
- Akumulator osiągnie pełną wydajność po kilku pełnych cyklach ładowania i rozładowywania.
- Aby utrzymać akumulator w optymalnym stanie, należy go ładować co 3-6 miesięcy, szczególnie jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Zawsze całkowicie ładuj akumulator przed ich przechowywaniem. Jeśli akumulator można wyjąć, zaleca się to, aby uniknąć wyczerpania akumulatora i ryzyka wycieku z akumulatora.
- Zawsze chroń baterie litowe przed wysoką temperaturą, intensywnym następczeniem, ogniem, wodą i wilgocią – niebezpieczeństwo eksplozji!
- W przypadku uszkodzenia akumulatora może nastąpić wyciek płynów. UNIKAJ kontaktu, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia skóry i/lub oparzeń. W przypadku kontaktu ze skórą należy dokładnie spłukać wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarza. Jeśli płyn z baterii litowej dostanie się do oczu, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
- Dzieci poniżej 12 roku życia powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie demontuj ani nie próbuj modyfikować produktu; spowoduje to utratę gwarancji i może być niebezpieczne. Niewłaściwe użytkowanie lub modyfikacje nie są objęte gwarancją.
- Uważaj, aby soczewki nie zetknęły się z twardymi/ostrymi przedmiotami, gdyż uszkodzenia/zarysowania soczewek będą miały wpływ na strumień świetlny.
- Przed czyszczeniem produktu odłącz kabel ładujący. Czyścić suchą lub lekko zwilżoną, czystą, niestrzępiącą się szmatką i w razie potrzeby łagodnym detergentem. Nie używaj środków czyszczących zawierających materiały ściernie lub rozpuszczalniki.
- Ten produkt jest wodoodporny zgodnie z normą IPX5 – NIE ZANURZAĆ. Jeśli produkt został wystawiony na działanie nadmiernej wilgoci/wody, gwarancja może zostać unieważniona.
- Ten produkt objęty jest standardową gwarancją na 1 rok (lub przedłużoną do 2 lat po zarejestrowaniu online na stronie WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) na wady produkcyjne. Nie obejmuje normalnego zużycia, modyfikacji, przypadkowych uszkodzeń lub nieprawidłowej konserwacji. Standardowa gwarancja Unilite nie obejmuje jednorazowych baterii, które wyciekły lub użycia niewłaściwych ładowarek i kabli, które mogą uszkodzić akumulator.
- Nie wyrzucaj tego urządzenia do zwykłych odpadów domowych. Należy go utylizować w autoryzowanym punkcie utylizacji urządzeń elektrycznych lub w lokalnym punkcie utylizacji odpadów.
- Prosimy o odpowiedzialne ponowne wykorzystanie lub recykling opakowań.
- Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla kolejnych posiadaczy.



PRODUCT FEATURES

- Super bright 1250 lumen 10W white COB LED
- High CRI 96+ 3 coloured COB LED
- 3 Colour Temperatures - CCT: 2700K / 4500K / 6500K
- With press & hold smooth dimming switch
- 250 lumen 3W SMD LED flood beam top torch
- 5W 385nm UV LEDs on the front
- Super tough aluminum & polycarbonate structure
- IP65 dust & water resistant
- IK07 shock proof
- Strong integral magnets on back and base
- Retractable 360° rotating hanging hook
- Glow-in-the-dark strip around LED
- Operating temperature -10°C to +45°C
- Battery level & charging indicator LEDs
- Built-in power bank for charging devices
- Faster USB-C charging - 5 hours charge time
- Magnetic charging station & 3.2ft USB-C cable included

BATTERY - 3.7v 5000mAh Li-ion Rechargeable Battery

WEIGHT - 14.3oz (lamp only)

DIMENSIONS - 8.5 x 2.2 x 1.4in (lamp only)

OPERATING INSTRUCTIONS

UPPER SWITCH - Operates UV LEDs and Top Torch

Sequence - UV LEDs > TORCH > OFF

LOWER SWITCH - Operates main COB LED

Sequence - HIGH 2700K > HIGH 4500K > HIGH 6500K > OFF

Press & hold to dim the brightness down to 10%.

[If left in any mode for over 3 seconds, next press will turn the light off]



ANSI FL1 Standard



Mode	Beam Spread	Beam Distance	Runtime
Main LED - HIGH		1250 Lumen 173ft	3H
Main LED - LOW		250 Lumen 59ft	24H
Top Torch		250 Lumen 45ft	12H
UV LEDs		385nm --	24H

RECHARGING

1. Only use a 5V USB-C cable (max 2A).
2. Option 1:- Lift the rubber charge-port cover on the back of the light. Plug the USB-C end of the cable into the USB-C charge port. - OR - Option 2:- Plug the USB-C end of the cable into the charge port on the side of the charging station. Then place the light into the charging station.
3. Plug the USB end of the cable into a USB charging port (do not exceed 5V 2A charging input or damage may occur).
4. 4 x Green LEDs on the back of the lamp will flash to indicate charging. All 4 LEDs will light up constantly to confirm fully charged. The charge station also has a charge indicator, this will turn green when fully charged.
5. Charge Time: approx 5 hours

Fully charge before first use.

****Warranty void if not used with the specified USB chargers****



ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- Do not look directly at LEDs.
- Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -10°C or above 45°C).
- LEDs can become warm/hot when switched on; DO NOT touch and NEVER place face down on any surface – risk of fire! Even once the device has been switched off, DO NOT place face down as the LED and Lens can stay hot/warm for a while.
- Do not use the device if there is any visible damage.
- Do not use the device in the immediate vicinity of flammable materials or gases.
- Take care when charging, check the charging output on the charging source you are using and DO NOT exceed the stated Max charging input or damage may occur to the battery and may void the warranty.
- The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time.
- Always fully charge rechargeable batteries before storage and if the rechargeable battery can be removed, this is advised to avoid battery depletion and avoids the risk of a battery leaking.
- Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to the lenses will affect light output.
- Before cleaning the product, disconnect the charge cable. Clean with a dry or slightly moist, clean, lint-free cloth and a mild detergent if required. Do not use cleaners that contain abrasives or solvents.
- This product is water resistant to IPX5 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 1 year standard warranty (or extended to 2 years once registered online at WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) against manufacturing faults and defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite standard warranty does not cover disposable batteries that have leaked or the use of incorrect chargers and cables that can damage rechargeable batteries.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging responsibly.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.